

Description

Cet interrupteur fonctionne sous protocole de communication Zigbee 2.4Ghz.

Il permet une coordination automatisée avec les pilotes / luminaires modèles APOLO_PRO : Contrôle en un seul contact (marche, arrêt) et Commutation des modes manuels, automatiques.

- BOUTON "ON" = Marche forcée
- BOUTON "OFF" : Extinction forcée
- BOUTON "SCENE" = retour à la programmation initiale

Chaque bouton du switch/interrupteur dispose d'un indicateur lumineux quand il est activé.



Consignes



La distance entre l'interrupteur et l'éclairage doit être inférieure à 20 mètres. Pour les distances supérieures à 20m, une évaluation et des tests préalables au cas par cas sont requis avant le déploiement du projet..

Utilisation

BOUTON "ON" = MARCHÉ FORCÉE

En appuyant sur la touche "ON", le voyant de la touche s'allume et envoie une commande d'activation de la marche forcée : 3 fois durant une seconde, puis 1 fois toutes les minutes. Lorsque l'on appuie de nouveau sur la touche "ON" ou tout autre touche du switch, le voyant de la touche "ON" s'éteint et la marche forcée est alors désactivée.

BOUTON "OFF" = EXTINCTION FORCÉE

En appuyant sur la touche "OFF", le voyant de la touche s'allume et envoie une commande d'activation d'arrêt forcé : 3 fois une durant une seconde, puis 1 fois toutes les minutes. Lorsque l'on appuie de nouveau sur la touche "OFF" ou tout autre touche du switch, le voyant de la touche "OFF" s'éteint et l'extinction forcée est alors désactivée.

BOUTON "SCENE" = RETOUR A LA PROGRAMMATION INITIALE

En appuyant sur la touche "SCENE", le voyant de la touche s'allume et envoie une commande de récupération de la programmation initiale : 2 fois durant une seconde.

A noter :

- Un seul des voyants des 3 touches s'allume si l'on appuie sur les 3 touches simultanément
- Si aucun voyant n'est allumé, aucune commande ne sera envoyée, et tous les luminaires reprendront leur programmation initiale au bout de 6mn
- Le système Zigbee 2.4Ghz utilise une bande de canaux standard Zigbee 11-26 qui compte au total 16 canaux (du canal 11 au canal 26).
 - Le switch Zigbee HSWICH01Z contrôle uniquement les détecteurs des luminaires qui ont le même canal, et seul les détecteurs du même canal peuvent communiquer entre eux.
 - Par défaut, le canal est le CH11.

Données logistiques

Dimensions (mm) :	85x85
Poids net (Gr) :	50
Garantie (ans) :	5
Normes :	CE, ROHS
Code de commande :	HSWITCHZ
Code EAN :	3662208018361